Quadro de Cargas (QDGB)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de Inst.	V (V)	Pot. inst. (VA)	Pot. inst. (W)	Fases	Pot.+ R (W)	Pot.+ S (W)	Pot.+ T (W)	FCT	FCA	Iz (A)	Seção (mm2)	N	DMJ (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD1	Bloco da sala de aula	3F+N+T	B1	380 / 220 V	33000	28800	3+N+T	10200	9300	9300	1,00	0,98	57,1	10	3,5	57,0	0,44	1,25	Ok
QD2	Quadro de Distribuição Tomadas - 02	3F+N+T	B1	380 / 220 V	24243	22254	3+N+T	11600	4914	5740	1,00	0,98	28,5	6	16,4	25,0	0,69	1,37	Ok
QD3	Quadro de Distribuição Luz e Tomadas - 03	3F+N+T	B1	380 / 220 V	37000	34350	3+N+T	13700	9100	11550	1,00	0,98	43,4	10	5,2	57,0	0,53	1,34	Ok
QD4	Quadro de Distribuição Tomadas - 04	3F+N+T	B1	380 / 220 V	14952	13720	3+N+T	5700	4700	3320	1,00	0,98	17,4	4	6,3	57,0	0,23	1,04	Ok
QD5	Quadro de Distribuição Tomada - 05	3F+N+T	B1	380 / 220 V	6753	4400	3+N+T	2200	2200	0	1,00	0,85	11,5	6	49,0	10,0	2,09	3,70	Ok
QD6	Quadro de Distribuição Sistema Bombas	3F+N+T	B1	380 / 220 V	23440	19962	3+N+T	10643	4340	4720	1,00	0,41	90,4	35	144,0	32,0	0,09	3,62	Ok
TOTAL					161553	137535	3+N+T	70750	39471	31962									

Quadro de Demanda (QDGB)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Motores	6,75	75	5,06
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	142,80	100	142,80
		50	71,40
		TOTAL	99,46

QDGB (Quadro QGBT)



Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de Inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)						Fases	Pot.+ R (W)	Pot.+ S (W)	Pot.+ T (W)	FCT	FCA	Iz (A)	Seção (mm2)	N	DMJ (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
						100	150	200	300	400	500													
1	Iluminação	F+N	B1	220 V	20							1	640			1,00	0,98	4,5	2,5	31,0	10,0	0,87	2,22	Ok
	a				4							1	128			1,00	0,98	0,9	2,5	31,0				Ok
	e				4							1	128			1,00	0,98	0,9	2,5	31,0				Ok
	i				0							1	0			1,00	0,0	0,0	2,5	31,0				Ok
	m				4							1	128			1,00	0,98	0,9	2,5	31,0				Ok
	q				2							1	64			1,00	0,98	0,5	2,5	31,0				Ok
	u				0							1	0			1,00	0,0	0,0	2,5	31,0				Ok
	y				2							1	64			1,00	0,98	0,5	2,5	31,0				Ok
2	Iluminação	F+N	B1	220 V	20							1	640			1,00	0,98	4,5	2,5	31,0	10,0	0,71	1,95	Ok
	b				0							1	0			1,00	0,0	0,0	2,5	31,0				Ok
	f				4							1	128			1,00	0,98	0,9	2,5	31,0				Ok
	j				12							1	384			1,00	0,98	2,7	2,5	31,0				Ok
	n				0							1	0			1,00	0,0	0,0	2,5	31,0				Ok
	r				8							1	256			1,00	0,98	1,8	2,5	31,0				Ok
	v				0							1	0			1,00	0,0	0,0	2,5	31,0				Ok
3	Iluminação Emergencia	F+N+T	B1	220 V	14							1	400			1,00	0,98	1,8	2,5	31,0	10,0	0,64	2,09	Ok
4	Tomadas	F+N+T	B1	220 V		1	2					1	1056			1,00	0,98	4,8	2,5	31,0	10,0	1,06	2,51	Ok
5	Tomadas	F+N+T	B1	220 V		1	2					1	1056			1,00	0,98	4,8	2,5	31,0	10,0	1,06	2,51	Ok
6	Tomadas	F+N+T	B1	220 V		10	2					1	1697			1,00	0,98	7,7	2,5	31,0	10,0	1,51	2,76	Ok
7	Chuveiro	F+N+T	B1	220 V						1		1	4400			1,00	0,98	20,0	2,5	31,0	20,0	2,43	3,68	Ok
8	Chuveiro	F+N+T	B1	220 V						1		1	4400			1,00	0,98	20,0	2,5	31,0	20,0	2,43	3,70	Ok
9	Chuveiro	F+N+T	B1	220 V						1		1	4400			1,00	0,98	20,0	2,5	31,0	20,0	2,43	3,70	Ok
10	Ar condicionado	F+N+T	B1	220 V						1		1	4000			1,00	0,98	18,2	6	54,0	20,0	2,21	3,53	Ok
11	Ar condicionado	F+N+T	B1	220 V						1		1	4000			1,00	0,98	18,2	6	54,0	20,0	1,94	3,18	Ok
12	Ar condicionado	F+N+T	B1	220 V						1		1	4000			1,00	0,98	18,2	6	54,0	20,0	1,65	2,89	Ok
13	Reserva	F+N	B1	220 V								1	0			1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		1,25	Ok
14	Reserva	F+N	B1	220 V								1	0			1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		1,25	Ok
15	Reserva	F+N	B1	220 V								1	0			1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		1,25	Ok
TOTAL					40	14	21	6	3	3			30597			28800	3N+S+T	15200	9320	6040				

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	12,00	100	12,00
	25,13	50	12,56
		TOTAL	24,56

QD1 (Bloco de sala de aula)



Quadro de Cargas (QD2)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de Inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)						Fases	Pot.+ R (W)	Pot.+ S (W)	Pot.+ T (W)	FCT	FCA	Iz (A)	Seção (mm2)	N	DMJ (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
						100	150	200	300	400	500													
1	Iluminação	F+N	B1	220 V	16							1	512			1,00	0,98	7,4	2,5	31,0	10,0	0,41	1,79	Ok
	a				4							1	128			1,00	0,98	1,8	2,5	31,0				Ok
	e				4							1	128			1,00	0,98	1,8	2,5	31,0				Ok
2	Iluminação	F+N	B1	220 V	20							1	640			1,00	0,98	9,3	2,5	31,0	10,0	0,43	1,81	Ok
	i				0							1	0			1,00	0,0	0,0	2,5	31,0				Ok
	m				4							1	128			1,00	0,98	1,8	2,5	31,0				Ok
	q				2							1	64			1,00	0,98	0,9	2,5	31,0				Ok
	u				0							1	0			1,00	0,0	0,0	2,5	31,0				Ok
3	Iluminação externa	F+N	B1	220 V	16							1	512			1,00	0,98	7,4	2,5	31,0	10,0	0,66	2,04	Ok
	y				2							1	64			1,00	0,98	0,9	2,5	31,0				Ok
4	Tomadas	F+N	B1	220 V		1	2					1	704			1,00	0,98	3,2	2,5	31,0	10,0	0,91	2,29	Ok
5	Tomadas	F+N+T	B1	220 V					3	2		1	1417			1,00	0,98	14,6	2,5	31,0	10,0	0,40	1,77	Ok
6	Tomadas	F+N+T	B1	220 V				1	2			1	1200			1,00	0,98	5,5	2,5	31,0	10,0	0,45	1,82	Ok
7	Chuveiro	F+N+T	B1	220 V						1		1	4400			1,00	0,98	20,0	2,5	31,0	20,0	2,43	3,68	Ok
8	Chuveiro	F+N+T	B1	220 V						1		1	4400			1,00	0,98	20,0	6	54,0	20,0	0,79	2,07	Ok
9	Chuveiro	F+N+T	B1	220 V						1		1	4400			1,00	0,98	20,0	6	54,0	20,0	0,97	2,24	Ok
10	Ar condicionado	F+N+T	B1	220 V						1		1	4000			1,00	0,98	18,2	6	54,0	20,0	1,51	2,68	Ok
11	Ar condicionado	F+N+T	B1	220 V						1		1	4000			1,00	0,98	18,2	6	54,0	20,0	1,24	2,41	Ok
12	Reserva	F+N	B1	220 V								1	0			1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		1,37	Ok
13	Reserva	F+N	B1	220 V								1	0			1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		1,37	Ok
14	Reserva	F+N	B1	220 V								1	0			1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		1,37	Ok
TOTAL					52	1	12	4	2	1	2	2	26243			22254	3N+S+T	11600	4914	5740				

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	12,00	100	12,00
	12,24	50	6,12
		TOTAL	18,12

QD2 (Quadro de Distribuição Tomadas - 02)

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de Inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)																				Fases	Pot.+ R (W)	Pot.+ S (W)	Pot.+ T (W)	FCT	FCA	Iz (A)	Seção (mm2)	N	DMJ (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
						100	120	245	400	500	600	800	920	1000	1200	1250	2000	3600	4400	5500																		
1	Iluminação	F+N	B1	220 V	12																					1	960			1,00	0,98	4,4	2,5	31,0	10,0	0,84	2,27	Ok
	a				4																					1	320			1,00	0,98	1,5	2,5	31,0				Ok
	e				4																					1	320			1,00	0,98	1,5	2,5	31,0				Ok
	i				4																					1	320			1,00	0,98	1,5	2,5	31,0				Ok
	m				4																					1	320			1,00	0,98	1,5	2,5	31,0				Ok
	q				2																					1	160			1,00	0,98	0,7	2,5	31,0				Ok
	u				0																					1	0			1,00	0,0	0,0	2,5	31,0				Ok
	y				2																					1	160			1,00	0,98	0,7	2,5	31,0				Ok
2	Iluminação	F+N	B1	220 V	8																					1	640			1,00	0,98	2,9	2,5	31,0	10,0	0,45	1,83	Ok
	b				2																					1	320			1,00	0,98	1,5	2,5	31,0				Ok
	f				2																					1	320			1,00	0,98	1,5	2,5	31,0				Ok
	j				6																					1	960			1,00	0,98	4,4	2,5	31,0				Ok
	n				2																					1	320			1,00	0,98	1,5	2,5	31,0				Ok
	r				6																					1	960			1,00	0,98	4,4	2,5	31,0				Ok
	v				0																					1	0			1,00	0,0	0,0	2,5	31,0				Ok
	z				2																					1	320			1,00	0,98	1,5	2,5	31,0				Ok
3	Tomadas	F+N	B1	220 V		3																				1	300			1,00	0,98	4,0	2,5	31,0	10,0	0,22	1,61	Ok
4	Tomadas	F+N	B1	220 V		3																				1	300			1,00	0,98	4,0	2,5	31,0	10,0	0,22	1,61	Ok
5	Tomadas	F+N+T	B1	220 V				1				1														1	1245			1,00	0,98	5,7	2,5	31,0	10,0	0,43	1,84	Ok
6	Tomadas	F+N+T	B1	220 V																						1	1200			1,00	0,98	5,5	2,5	31,0	10,0	0,45	1,86	Ok
7	Tomadas	F+N	B1	220 V																						1	1000			1,00	0,98	4,6	2,5	31,0	10,0	0,37	1,78	Ok
8	Tomadas	F+N	B1	220 V																						1	1250			1,00	0,98	5,8	2,5	31,0	10,0	0,46	1,87	Ok
9	Tomadas	F+N+T	B1	220 V																						1	2000			1,00	0,98	9,2	2,5	31,0	10,0	0,73	2,14	Ok
10	Tomadas	F+N	B1	220 V																						1	1000			1,00	0,98	4,6	2,5	31,0	10,0	0,37	1,78	Ok
11	Tomadas	F+N+T	B1	220 V		1				2																1	1363		1150	1,00	0,85	9,5	2,5	31,0	10,0	0,39	1,80	Ok
12	Tomadas	F+N	B1	220 V																						1	1052	4700		1,00	0,98	4,7	2,5	31,0	10,0	0,38	1,79	Ok
13	Tomadas	F+N+T	B1	220 V																						1	2475	5500		1,00	0,98	11,4	2,5	31,0	10,0	0,48	1,89	Ok
14	Tomadas	F+N+T	B1	220 V																						1	6875	5500		1,00	0,98	31,8	10	75,0	32,0	0,50	1,91	Ok
15	Tomadas	F+N	B1	220 V		5																				1	500		500	1,00	0,98	4,8	2,5	31,0	10,0	0,06	1,49	Ok
16	Tomada	F+N	B1	220 V		1																				1	152		130	1,00	1,00	0,8	2,5	31,0	10,0		3,77	Ok
						1																				2	0		0	1,00	1,00	0,0	2,5	31,0				Ok
17	Reserva	F+N	B1	220 V																						1	0		0	1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		3,77	Ok
18	Reserva	F+N	B1	220 V																						1	0		0	1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		3,77	Ok
19	Reserva	F+N	B1	220 V																						1	0		0	1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		3,77	Ok
20	Reserva	F+N	B1	220 V																						1	0		0	1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		3,77	Ok
TOTAL					12	4	0	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	44400					27729	3N+S+T	13700	5159	8870								

Quadro de Demanda (QD3)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	12,00	100	12,00
	25,61	50	12,80
		TOTAL	24,80

QD3 (Quadro de Distribuição Luz e Tomadas - 03)



Quadro de Cargas (QD4)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de Inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)																				Fases	Pot.+ R (W)	Pot.+ S (W)	Pot.+ T (W)	FCT	FCA	Iz (A)	Seção (mm2)	N	DMJ (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
						100	120	245	400	500	600	800	920	1000	1200	1250	2000	3600	4400	5500																		
1	Iluminação	F+N	B1	220 V	12																					1	960			1,00	0,98	4,4	2,5	31,0	10,0	0,84	2,27	Ok
	a				4																					1	320			1,00	0,98	1,5	2,5	31,0				Ok
	e				4																					1	320			1,00	0,98	1,5	2,5	31,0				Ok
	i				4																					1	320			1,00	0,98	1,5	2,5	31,0				Ok
	m				4																					1	320			1,00	0,98	1,5	2,5	31,0				Ok
	q				2																					1	160			1,00	0,98	0,7	2,5	31,0				Ok
	u				0																					1	0			1,00	0,0	0,0	2,5	31,0				Ok
	y				2																					1	160			1,00	0,98	0,7	2,5	31,0				Ok
2	Iluminação	F+N	B1	220 V	8																					1	640			1,00	0,98	2,9	2,5	31,0	10,0	0,45	1,83	Ok
	b				2																					1	320			1,00	0,98	1,5	2,5	31,0				Ok
	f				2																					1	320			1,00	0,98	1,5	2,5	31,0				Ok
	j				6																					1	960			1,00	0,98	4,4	2,5	31,0				Ok
	n				2																					1	320			1,00	0,98	1,5	2,5	31,0				Ok
	r				6																					1	960			1,00	0,98	4,4	2,5	31,0				Ok
	v				0																					1	0			1,00	0,0	0,0	2,5	31,0				Ok
	z				2																					1	320			1,00	0,98	1,5	2,5	31,0				Ok
3	Tomadas	F+N	B1	220 V		3																				1	300			1,00	0,98	4,0	2,5	31,0	10,0	0,22	1,61	Ok
4	Tomadas	F+N	B1	220 V		3																				1	300			1,00	0,98	4,0	2,5	31,0	10,0	0,22	1,61	Ok
5	Tomadas	F+N+T	B1	220 V				1				1														1	1245			1,00	0,98	5,7	2,5	31,0	10,0	0,43	1,84	Ok
6	Tomadas	F+N+T	B1	220 V																						1	1200			1,00	0,98	5,5	2,5	31,0	10,0	0,45	1,86	Ok
7	Tomadas	F+N	B1	220 V																						1	1000			1,00	0,98	4,6	2,5	31,0	10,0	0,37	1,78	Ok
8	Tomadas	F+N	B1	220 V																						1	1250			1,00	0,98	5,8	2,5	31,0	10,0	0,46	1,87	Ok
9	Tomadas	F+N+T	B1	220 V																						1	2000			1,00	0,98	9,2	2,5	31,0	10,0	0,73	2,14	Ok
10	Tomadas	F+N	B1	220 V																						1	1000			1,00	0,98	4,6	2,5	31,0	10,0	0,37	1,78	Ok
11	Tomadas	F+N+T	B1	220 V		1				2																1	1363		1150	1,00	0,85	9,5	2,5	31,0	10,0	0,39	1,80	Ok
12	Tomadas	F+N	B1	220 V																						1	1052	4700		1,00	0,98	4,7	2,5	31,0	10,0	0,38	1,79	Ok
13	Tomadas	F+N+T	B1	220 V																						1	2475	5500		1,00	0,98	11,4	2,5	31,0	10,0	0,48	1,89	Ok
14	Tomadas	F+N+T	B1	220 V																						1	6875	5500		1,00	0,98	31,8	10	75,0	32,0	0,50	1,91	Ok
15	Tomadas	F+N	B1	220 V		5																				1	500		500	1,00	0,98	4,8	2,5	31,0	10,0	0,06	1,49	Ok
16	Tomada	F+N	B1	220 V		1																				1	152		130	1,00	1,00	0,8	2,5	31,0	10,0		3,77	Ok
						1																				2	0		0	1,00	1,00	0,0	2,5	31,0				Ok
17	Reserva	F+N	B1	220 V																						1	0		0	1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		3,77	Ok
18	Reserva	F+N	B1	220 V																						1	0		0	1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		3,77	Ok
19	Reserva	F+N	B1	220 V																						1	0		0	1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		3,77	Ok
20	Reserva	F+N	B1	220 V																						1	0		0	1,00	1,00	0,0	2,5	31,0	10,0		3,77	Ok
TOTAL					12	4	0	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	44400					27729	3N+S+T	13700	5159	8870								

Quadro de Demanda (QD4)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	12,00	100	12,00
	25,67	50	12,83
		TOTAL	24,83

QD4


Condulo #150 x 75
3#70(70)/25 mm²
32 A
3
N
T
DPS
175 V ~ 40 KA
40 A
DR
20 A
6
Chuveiro
4400 W
16
12
200 W
Tomada
Chuveiro
4400 W
17
10 A
2,5
13
2000 W
Tomada
Tomadas
800 W
4
14
700 W
Tomada
Tomadas
500 W
5
15
300